

# MATA-INSETOS

Modelo: **KL-306 2x10 W 220 V**



Este equipamento tem a função de controlar a incidência de insetos voadores em ambientes internos. Utiliza lâmpadas de luz Ultravioleta UVA para atrair insetos pelo princípio de fototaxia (tendência que algumas espécies de insetos tem de voar em direção da fonte emissora de luz), estas lâmpadas, são inofensivas para os seres humanos e animais domésticos.

Utiliza, uma fonte de Alta Tensão-AT para eliminar os insetos através de uma pequena descarga elétrica, ao tocarem as grades internas.



**Painel Frontal**

## Símbolos:

- Tensão perigosa (Alta voltagem).
- Leia Todas as instruções antes de usar
- Somente para uso interno (Local Protegido da chuva)

**IPX0** Índice de proteção (zero) contra umidade

**Aplicação:** Este equipamento é indicado para residências, hotéis, restaurantes, cozinhas, escritórios, galpões, etc.

É eficaz no controle de moscas, mosquitos, mariposas e outros insetos voadores. 1

## Como Usar o KL-306

- Para ter maior eficiência, o equipamento deve ser instalação em locais mais escuros ou com sombra.
- Deve ser instalado no ambiente onde ocorra a maior incidência, ou onde se deseja controlar os insetos.
- Não deve ficar exposto a chuva.
- Para garantir a eficiência do equipamento, respeite a área de abrangência especificada no produto.
- Instale o equipamento fora do alcance de crianças.
- Antes de instalar o aparelho, confira se a tensão da rede do local da instalação é compatível com a tensão especificada no produto 220 V, e com o 3º pino devidamente aterrado.
- Em caso de rede 127 V, indicamos utilizar um autotransformador.
- Conecte o plugue na tomada e em seguida acione a tecla Liga. Quando a luz UVA acender, o equipamento estará ativado.
- É normal escutar estalos quando um inseto encosta nas grades internas e recebe uma descarga de alta tensão.
- Após um determinado período de uso, é comum haver um acúmulo de insetos no recipiente de coleta, nessa hora ele deve ser limpo.
- Quanto mais tempo o aparelho ficar ligado, maior será a eficiência.
- Para uma maior eficiência do aparelho, não cobrir, manter afastado de paredes e sem qualquer obstrução.

## Como Substituir o Cordão de Alimentação e Lâmpadas

- Se o Cordão de Alimentação (Rabicho) está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante, agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos. A troca do cordão é em garantia, desde que esteja dentro prazo (6 meses).
- Se a lâmpada estiver danificada POR DEFEITO OU FIM DE SUA VIDA ÚTIL, ela deve ser substituído por um agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos. Utilizar lâmpadas **T8/G13 10 W, 33 cm /240 Vca.**
- As lâmpadas, podem ser encontradas em lojas especializadas em material elétrico/lojas online, e substituídas por agente qualificado.
- Os agentes autorizados, podem ser encontrados no site da ZEBU.

## Procedimento:

- Leve o mata-insetos em um agente autorizado.
- Na ausência de uma pessoa qualificada, treinada pelo fabricante, o equipamento deve ser encaminhado para o fabricante para a substituição do cordão. 3

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potência Nominal: 30 watts em 220 V.
- Alimentação: **220 Vca** (210-240Vca), **50-60 Hz.**
- Lâmpadas: UVA (Ultravioleta) 2 x **T8/G13 10 W, 33 cm /240 Vca.**
- Área de abrangência de 50 m<sup>2</sup>.
- Baixo consumo de energia. Seguro e inofensivo.
- Construção em liga de alumínio inoxidável. Não corrosivo.
- Sem fumaça e sem poluição química.
- Fácil de operar e de limpar.

## ATENÇÃO!

- Este aparelho não deve ser manuseado por crianças ou pessoas com limitações nas capacidades físicas, sensoriais ou mentais, ou falta de experiência e conhecimentos, salvo se tiverem recebido supervisão ou instrução.
- Utilizar somente Lâmpada UVA, nunca lâmpadas UVB ou UVC.
- Antes de utilizar o equipamento certifique-se que a tensão da rede está em conformidade com as especificações do produto (220 V), e que a tomada está com 3º pino devidamente aterrado.
- Não utilize o produto em locais muito empoeirados, e/ou na presença de materiais inflamáveis, para evitar acidentes.
- Deve ser instalado fora do alcance das crianças e animais domésticos.
- Este equipamento possui grade de proteção. Não ultrapassar a grade com as mãos ou com qualquer objeto.

## Limpeza:

### Atenção!

Antes de manusear o aparelho, tenha a certeza que ele esteja desconectado da tomada.

- 1-Desconecte o aparelho da tomada.
- 2-Retire o recipiente de coleta, e descarte os insetos.
- 3-Retire a grade de proteção frontal para a limpeza.
- 4-Com um pincel, limpe a grade interna.



Recipiente de coleta de insetos, destacável! 2

**OBS:** O mesmo procedimento é válido para a substituição das lâmpadas quando danificadas, sendo que somente devem ser utilizadas lâmpadas **T8/G13 10 W, 33 cm /240 Vca**, pelo menos uma delas UVA, a outra pode ser fluorescente normal.



**DESCARTE:** Este produto não deve ser colocado no lixo comum, juntamente com outros resíduos, no final de sua vida útil. Podem haver metais pesados e/ou substâncias tóxicas entre os componentes do produto.

Quando descartar o produto, por favor, siga as normas locais e/ou peça na loja onde adquiriu o produto para dar destino final ao mesmo.

Após serem recolhidos, os produtos serão reutilizados e/ou reciclados de um modo adequado.

Este esforço nos ajuda a reduzir desperdícios, danos ambientais e ameaças à saúde pública.

Produto Importado e distribuído por:

ZEBU SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA  
Rua Henrique Eckhardt 2187, B. São Bento, Lajeado, RS, Brasil  
CEP: 95903-520

Site: [www.zebu.com.br](http://www.zebu.com.br)

E-mail: [zebu@zebu.com.br](mailto:zebu@zebu.com.br)

As informações contidas neste manual estão sujeitas a alterações sem o prévio aviso por parte da  
ZEBU SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA. Rev. 04/2022

## GARANTIA

Garantia de 6 Meses, a partir da sua aquisição, contra defeitos de fabricação, exceto lâmpadas.

A garantia é Balcão, ou seja, não está incluso valor de transporte do produto e/ou deslocamento técnico.

Revenda: \_\_\_\_\_  
Nome: \_\_\_\_\_  
Cidade: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_  
Fone: \_\_\_\_\_  
Nota Fiscal: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_